



HCS1005AX

Codice prodotto: HCS1005AX

Produttore: JL World

HCS1005AX è un buzzer elettromagnetico di JL World a montaggio SMD (self drive) per la generazione di onde sonore.

Caratteristiche:

Dimensioni: 9.6x9.6x5.5 mm

Tensione Nominale: 5 V

Tensione di funzionamento: 4 ~ 7 V

Frequenza: 2700±300 Hz

Corrente nominale: ≤ 30 mA

SPL (sound pressure level) a 10cm: ≥ 85 dB

Corrente Nominale (mA)	≤30
Frequenza Nominale (Hz)	2700±300
SPL at 10 cm (dB)	≥ 85
Tecnologia	Electro-Magnetic
Temperatura di funzionamento	-30 ~ +85
Tensione di Funzionamento (V)	4~7
Tipologia	SMD (Self Drive)