



## 400EP18A

**Codice prodotto:** 400EP18A

**Produttore:** Pro-Wave Electronic Corp.

Il trasduttore 400EP18A (tipo transceiver) è adatto per applicazioni a basso costo laddove la minima distanza misurabile è un parametro fondamentale o comunque per semplici sistemi di rivelazione del passaggio di persone o oggetti.

### Caratteristiche

- Configurazione: transceiver
- Frequenza di lavoro:  $40.0 \pm 1\text{KHz}$
- Pressione acustica emessa (a 40,0KHz, 0dB re 0,0002  $\mu\text{bar}$  per 10Vrms a 30cm): 108dB min.
- Sensibilità in ricezione (a frequenza di risonanza 0dB=1V/ $\mu\text{bar}$ ): -75dB min.
- Diametro: 18 mm

<b>Angolo totale -6dB</b>	85°
<b>Dimensioni (mm)</b>	18.0 $\varnothing$ x 12.0
<b>Frequenza di lavoro</b>	40.0 $\pm$ 1KHz
<b>Funzione</b>	Transceiver
<b>Housing</b>	Alluminio
<b>Tipo</b>	Chiuso