



HBO0402D-62

Codice prodotto: HBO0402D-62

Produttore: JL World

HBO0402D-62 è un microfono a condensatore omnidirezionale di JL World per convertire onde di pressione sonore in segnali elettrici.

Caratteristiche:

Dimensioni: Ø4x1.5 mm

Tensione Nominale: 2 V

Tensione massima di funzionamento: 10 V

Range di frequenza: 100~10000 Hz

Consumo di corrente: ≤ 0.5 mA

S/N Ratio: ≥ 60 db

Consumo di Corrente (mA)	≤ 0.5
Impedenza (Ω)	Bassa
Range di Frequenza (Hz)	100~10000
S/N Ratio (dB)	≥ 60
Sensibilità (dB)	-42 ± 3
Tensione Nominale (V)	2
Tipologia	Omni-directional