



HBO0602K-65

Codice prodotto: HBO0602K-65

Produttore: JL World

HBO0602K-65 è un microfono a condensatore omnidirezionale di JL World per convertire onde di pressione sonore in segnali elettrici.

Caratteristiche:

Dimensioni: Ø6x1.6 mm

Tensione Nominale: 2 V

Tensione massima di funzionamento: 10 V

Range di frequenza: 100~16000 Hz

Consumo di corrente: ≤ 0.5 mA

S/N Ratio: ≥ 58 dB

Consumo di Corrente (mA)	≤ 0.5
Impedenza (Ω)	Bassa
Range di Frequenza (Hz)	100~16000
S/N Ratio (dB)	≥ 58
Sensibilità (dB)	-45 ± 3
Tensione Nominale (V)	2
Tipologia	Omni-directional