



HBO0603Z-53

Codice prodotto: HBO0603Z-53

Produttore: JL World

HBO0603Z-53 è un microfono a condensatore omnidirezionale di JL World per convertire onde di pressione sonore in segnali elettrici.

Caratteristiche:

Dimensioni: Ø5.8x2.2 mm

Tensione Nominale: 3 V

Tensione massima di funzionamento: 10 V

Range di frequenza: 100~10000 Hz

Consumo di corrente: ≤ 0.5 mA

S/N Ratio: ≥ 70 dB

Consumo di Corrente (mA)	≤ 0.5
Impedenza (Ω)	Bassa
Range di Frequenza (Hz)	100~10000
S/N Ratio (dB)	≥ 70
Sensibilità (dB)	-33 ± 3
Tensione Nominale (V)	3
Tipologia	Omni-directional