



## HC0903A

**Codice prodotto:** HC0903A

**Produttore:** JL World

HC0903A è un buzzer elettromagnetico di JL World a montaggio PIN per la generazione di onde sonore.

Caratteristiche:

Dimensioni: Ø9.5 x 5 mm

Tensione Nominale: 3 V

Tensione di funzionamento: 2 ~ 5 V

Frequenza: 3200 Hz

Corrente nominale: ≤ 80 mA

SPL (sound pressure level) a 10cm: ≥ 85 dB

<b>Coil Resistance (Ω)</b>	25 ± 4
<b>Corrente Nominale (mA)</b>	≤80
<b>Frequenza Nominale (Hz)</b>	3200
<b>SPL at 10 cm (dB)</b>	≥ 85
<b>Temperatura di funzionamento</b>	-20 ~ +60
<b>Tensione di Funzionamento (V)</b>	2~5
<b>Tensione Nominale (V)</b>	3