



# HCM0903AX

**Codice prodotto:** HCM0903AX

**Produttore:** JL World

HCM0903AX è un buzzer elettromagnetico di JL World a montaggio PIN (self drive) per la generazione di onde sonore.

Caratteristiche:

Dimensioni: Ø9.0x5.5 mm

Tensione Nominale: 3 V

Tensione di funzionamento: 2 ~ 5 V

Frequenza: 3200±300 Hz

Corrente nominale: ≤ 30 mA

SPL (sound pressure level) a 10cm: ≥ 82 dB

<b>Corrente Nominale (mA)</b>	≤30
<b>Frequenza Nominale (Hz)</b>	3200±300
<b>SPL at 10 cm (dB)</b>	≥ 82
<b>Tecnologia</b>	Electro-Magnetic
<b>Temperatura di funzionamento</b>	-40 ~ +85
<b>Tensione di Funzionamento (V)</b>	2~5
<b>Tipologia</b>	Pin (Self Drive)