



HMO0603B-60

Codice prodotto: HMO0603B-60

Produttore: JL World

HMO0603B-60 è un microfono a condensatore omnidirezionale di JL World per convertire onde di pressione sonore in segnali elettrici.

Caratteristiche:

Dimensioni: Ø6x3.7 mm

Tensione Nominale: 3 V

Tensione massima di funzionamento: 10 V

Range di frequenza: 50~16000 Hz

Consumo di corrente: ≤ 0.5 mA

S/N Ratio: ≥ 58 dB

Consumo di Corrente (mA)	≤ 0.5
Impedenza (Ω)	Bassa
Range di Frequenza (Hz)	50~16000
S/N Ratio (dB)	≥ 58
Sensibilità	-40 ± 3
Tensione Nominale (V)	3
Tipologia	Omni-directional