



HCM2612AX

Codice prodotto: HCM2612AX

Produttore: JL World

HCM2612AX è un buzzer elettromagnetico di JL World a montaggio PIN (self drive) per la generazione di onde sonore.

Caratteristiche:

Dimensioni: 26.0x26.0x19.7 mm

Tensione Nominale: 12 V

Tensione di funzionamento: 8 ~ 16 V

Frequenza: 300~500 Hz

Corrente nominale: ≤ 35 mA

SPL (sound pressure level) a 10cm: ≥ 95 dB

Corrente Nominale (mA)	≤ 35
Frequenza Nominale (Hz)	300~500
SPL at 10 cm (dB)	≥ 95
Tecnologia	Electro-Magnetic
Temperatura di funzionamento	-40 ~ +70
Tensione di Funzionamento (V)	8~16
Tipologia	Pin (Self Drive)